



VAN GERNER
consultancy
& Components

Handschoenen tegen bescherming elektrisch gevaar bij (THV) technische hulpverlening werkzaamheden



Deze Elektricienshandschoen is ontworpen en geproduceerd conform de standaarden EN60903:2003 en IEC 60903:2014 klasse 0 / 1000V cat RC om bij te dragen aan de veiligheid van de gebruiker mits ze gebruikt worden door deskundige personen in overeenkomst met veilige werkmethoden en de gebruiksaanwijzing.

Eigenschappen:

De handschoenen zijn exclusief bedoeld als isolatiebescherming tegen elektriciteit en bieden als zodanig geen bescherming tegen snijden, prikken, chemicaliën of hitte zoals bij andere (werk)handschoenen in gebruik bij brandbestrijding en hulpverleningswerkzaamheden.

Het wordt aanbevolen om in geval van behoefte voor een mechanische bescherming de handschoen te combineren met een leren of brandweer overhandschoen. Indien een beschermende handschoen over de isolatiehandschoen wordt gedragen moet de beschermende handschoen een afmeting hebben die de natuurlijke vorm van de isolatiehandschoen niet vervormt met een korter manchet.

Voorzorgsmaatregelen:

Het product is gemaakt van natuurrubber en kan allergische reacties veroorzaken. Vermijd contact met hete oppervlakten en stoffen zoals oliën, vetten, zuren, oplosmiddelen of petroleum gebaseerde middelen welke de eigenschappen van de handschoen kunnen aantasten.

Henrij van Gerner consultancy & components
Flora Bilderbeekstraat 22
8017 DM Zwolle

+31(0)657385593
info@hvgc.nl
www.hvgc.nl

KvK: 71687521
BTW: NL001518646B44
IBAN: NL52ABNA0822703475



VAN GERNER
consultancy
& Components

Reinigen:

Handschoenen die tijdens de werkzaamheden vuil zijn geworden kunnen met water en zeep gewassen worden. Natte handschoenen goed laten drogen op een natuurlijke wijze bij een temperatuur niet boven 65°C.

Voor elk gebruik:

Voor elk gebruik moet een grondige visuele (bekijken) en mechanische (uitrekken) en luchttest (opblazen) als inspectie uitgevoerd worden. Indien bij één van de testen de handschoenen onveilig wordt bevonden dient het als paar niet meer gebruikt en vernietigd te worden.

Opslag:

Bewaar de handschoenen bij voorkeur in een niet vervormbare behuizing of originele verpakking (UV- bestendige plastic zak). Druk de handschoenen niet samen en vouw het geheel niet. Uit de buurt houden van hitte en of bronnen van kunstmatige warmte, beschermen tegen direct zon en kunstlicht en of bronnen van Ozon. Bewaar temperatuur tussen 10°C en 35°C.

Periodieke Inspectie:

Elk paar handschoenen, zowel in gebruik als in opslag moeten periodiek geïnspecteerd worden binnen een tijdbestek van 12 maanden na opslag en of binnen 6 maanden bij gebruik. Testen omvat het opblazen met lucht voor visuele inspectie en luchtlekkage vast te stellen.

- *De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website <https://doc.honeywellsafety.com>*
- *Voor elk paar handschoenen is een originele product specificatie en gebruikershandleiding voorhanden afgedrukt op de verpakking of als papieren documentatie toegevoegd in de verpakking.*
- *Markeringen zoals normering informatie, type, classificatie, batchnummer en jaar en maand van productie staan vermeld op elke handschoen.*